

Anleitung zum Firmware-Update des Detectors

In der folgenden Anleitung wird beschrieben, wie Sie ein Update der Detector-Firmware über die serielle Schnittstelle durchführen können. Ein Update kann notwendig sein, um die interne Software des Detectors zu aktualisieren.

Bevor Sie anfangen

Sie brauchen die Update-Datei (Detector_2_x_x.dup), die die neue Firmware für Ihren Detector enthält. Um die Firmware auf den Detector zu spielen, brauchen Sie das Programm Detector Flashupdater. Wenn das Programm schon installiert ist, finden Sie es unter Start -> Programme -> FIS -> DetectorFlashUpdater. Wenn nicht, so müssen Sie es zusammen mit der Firmwaredatei von unserer Homepage www.fis-services.de unter Produkte -> Überwachung -> Offline -> Detector runterladen. Wenn Sie die Firmware-Datei von der Homepage runterladen (Detector_2_2_x.zip), dann müssen Sie diese zuerst z.B. mit Winzip auspacken.

Vorbereitungen

Bevor Sie das Firmwareupdate durchführen, müssen alle Daten, die noch auf dem Detector vorhanden sind, mit der Trendline-Software runtergeladen werden, weil beim Update alle Daten überschrieben werden.

Was Sie brauchen

- Einen kleinen dünnen Gegenstand, z.B. eine aufgebogene Büroklammer
- Einen PC mit Microsoft Windows
- Ein serielles Kabel

Durchführung des Updates

1. Starten Sie den Detector-Flashupdater indem Sie auf Start -> Programme -> FIS -> DetectorFlashUpdater klicken. Wenn das Programm noch nicht installiert ist, müssen Sie es zuvor installieren.
2. Folgen Sie den Instruktionen des Programms. Wenn sie gefragt werden eine Datei zu öffnen, wählen Sie die Detector_2_x_x.dup-Datei in dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei nach dem Download ausgepackt haben.

Hilfe

Sollten Sie zum Update fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Support:
Tel.: +49 2407 914999
Email: support@fis-services.de